



Access control security system

www.jantek.com.tw

PR-86

感應式讀卡機

PR-86CD (帶顯示幕)



PR-86CL (LED燈條)



PR-86CDQ (掃碼功能)



BH-86 墊高座

劉雲龍 (分機106)
0932 315 651
jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)
0921 643 801
dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

產品特色

- 可選擇使用EM、Mifare、HID...等讀卡模組來讀取卡片(選項配備)。
- 最大可儲存15,000張卡號及四碼個人密碼。
- 最大可儲存8,000筆感應資料或異常狀況資料。
- 內建萬年曆時間IC可顯示年、月、日、時間。
- 讀卡機操作模式:0.感應加密碼1.管制模式(僅感應)2.僅感或僅按鍵鍵碼 3.開放模式(僅設施碼)4.禁止模式5.開門模式等5種模式。
- 具有時區管制及自動模式功能。
- 可單機或搭配軟體與PC連線進行管理與設定，連線外接最多可達255台。
- 可外接一組 Wiegand 信號輸入之讀卡機如 EM、Mifare、HID 等外接式讀卡機。
- 卡機具兩組通訊埠，一組 RS-232/RS-485/RS-422 及一組 RS-232 通訊埠可與PC或其他設備連接。
- 具一組偵測迴路接點，可接偵測器以防入侵。
- 外殼設計防破壞接點，遭外力破壞時警報接點輸出。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。
- 電腦當機或網路斷線時，讀卡機可獨立運作。
- 具一組Wiegand訊號輸出。
- 可加裝 OLED 螢幕顯示卡機時間及卡機狀態 (選配)。
- 可加裝 QR-CODE 模組讀取 QR-CODE (選配)。

硬體規格

- 感應距離：Mifare卡1cm~3cm，EM卡3cm~5cm，HID3cm~5cm(無環境干擾時)
- 顯示器：256*64點背光式中英文字體顯示器 (選配)。
- 提示燈號：三組紅/綠/藍色 LED 燈。
- 按鍵：16鍵觸控式 LED 白背光按鍵。
- 外接讀頭：一個 Wiegand 輸入/輸出埠。
- 輸出接點：三個繼電器 NO/NC 輸出接點，一個電晶晶體輸出接點。
- 輸入接點：一個開門按鈕,一個警報偵測。
- 通訊介面：一組 RS-232/RS-485 通訊埠，一組 RS-232/RS-422/485 通訊埠，通訊速率 9600。
- QR-CODE 模組(選配)
- 工作電壓：DC12V 800mAMax。
- 工作環境：濕度0~90%RH，溫度-5~50℃
- 尺寸：130(L)x86(W)x28(H)mm