



Access control security system

www.jantek.com.tw

PR-530C-MTCQ

QR CODE掃描 中文視窗型感應讀卡機



- ☑ QR Code掃描速度快
- ☑ 可辨識50,000張卡號
- ☑ 可顯示中文姓名

👤 劉雲龍 (分機106)
☎ 0932 315 651
✉ jerry@jantek.com.tw

👤 葉俊廷 (分機104)
☎ 0921 643 801
✉ dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

產品特色

- 讀卡有效距離，EM卡: 6 -10 CM，Mifare卡:3 - 5 CM。
- 具開門延遲偵測功能，0 - 250秒可設定，門未關妥超過設定時間卡機會警示。
- 可讀取PC-1180、PC-1076、KT-2500 三種EM相容感應卡。(可選項讀Mifare 1 S50卡)
- 與電腦連接可使用RS232、RS485、RS422，TCP/IP(選項)。
- 內含時間IC，可顯示及記錄出入時間。
- 具Watchdog功能。
- 讀卡機編號可由鍵盤設定。
- 外殼設計防破壞接點，遭外力破壞時警報接點輸出。
- 可儲存130,000筆出入門歷史紀錄；單機時可辨識50,000張卡號。
- 具一組偵測迴路可接偵測器防止非法入侵。
- 室內外出可接開門按鈕或接PR-75WQ讀卡機作雙向管制。
- LCM中英文顯示操作狀態，可顯示中文姓名(配合軟體系統)。
- 操作模式：0.感應加密碼 1.管制模式(僅感應) 2.僅感應或僅按鍵碼
3.開放模式(僅設施碼) 4.禁止模式 5.開門模式等模式。
- 卡機每日可設定三組不同時段作自動管制模式或開放模式。
- 具另五組RS232、三組RS485介面，可接串列式印表機，即時列印資料或其它運用。
- 提供ISP更新程式。
- 具一組Wiegand介面輸出及2組Wiegand介面輸入。
- CPU為ARM Cortex-M4 32位元微控制器，運行速度84MHz。

產品特色

- 記憶體：48Mbit Flash。
- 讀取器辨識率：648(水平)x488(垂直)
- 掃描角度：648° (水平)488° (垂直)
- 光源：白光
- 支援條碼一維：Code39 (選項可擴充)
- 二維：QR Code(選項可擴充)
- 讀取角度：旋轉±360° ,傾斜±65° ,直線±60°
- 環境燈光：正常室內光源直射