



Access control security system

www.jantek.com.tw

FP-530C

觸控感應式電腦連線指紋機



- ☑ 觸控式按鍵
- ☑ 鍵盤背光功能
- ☑ 指紋辨識時間0.8秒

劉雲龍 (分機106)

0932 315 651

jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)

0921 643 801

dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

產品特色

- 可選擇使用EM、Mifare、HID...等讀卡模組來讀取卡片(選項配備)。
- 讀卡機頻率125KHz。(可選項13.56MHz Mifare)
- 讀卡有效距離，EM卡:7~15CM，Mifare卡:3 - 5 CM(無環境干擾時)。
- 具開門延遲偵測功能，0 - 255秒可設定，門未關妥超過設定時間卡機會警示。
- 觸控鍵盤具背光顯示，無光源環境亦可操作。
- 與電腦連接可使用RS232、RS485或RS422。
- 卡機具時間IC，可顯示及記錄開門時間；可儲存20,000筆開門紀錄。
- 卡機具自我偵測功能永不當機。
- 讀卡機編號可由鍵盤設定。
- 外殼設計防破壞接點，遭外力破壞時警報接點輸出。
- 具一組偵測迴路，可接偵測器防止非法入侵。
- 開門記錄採特殊設計，停電亦不受影響永不消失。
- 室內外出可接開門按鈕或接Wiegand副讀頭(例：PR-200、PR-400)作雙向管制。
- LCD顯示操作狀態。(背光顯示操作容易)
- 開門模式：感應+指紋，按鍵+指紋，感應+指紋或按鍵+指紋，直接讀指紋等模式。
- 當指紋不明顯時，在加指紋時可選擇僅按鍵或僅感應就可開門。
- 單機時FP-530A可辨識950個使用者指紋，FP-530B可辨識4,750個使用者指紋，
- 指紋辨識方法可為1:1或1:N的使用方式。
- 當950個使用者於1:1的使用方式下，指紋辨識時間0.8秒。
- 可選項內建TCP/IP通訊模組。

硬體規格

- 產品尺寸143 (L)x142 (W)x38 (H) mm
- 按鍵盤 4 x 4 16鍵 (藍背光LED)
- 繼電器 4組 接點負荷(MAX DC 12V 1A)
- 工作溫度-20~50°C
- 工作濕度20%~90%
- 顯示器 128 x 64點 (藍背光LCD)
- 電源 DC 12V 1A
- FRR 拒真率 <1/100
- FAR 認假率 <1/100,000