



Access control security system

www.jantek.com.tw

PR-530C

顯示型連線式觸控感應讀卡機



- ☑ 觸控式按鍵
- ☑ 鍵盤背光功能
- ☑ 超薄精美外觀

劉雲龍 (分機106)
0932 315 651
jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)
0921 643 801
dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

產品特色

- 讀卡有效距離，EM卡:10 - 16 CM，Mifare卡:3 - 5 CM。
- 具開門延遲偵測功能，0 - 250秒可設定，門未關妥超過設定時間卡機會警示。
- 可讀取PC-1180、PC-1076、KT-2500 三種EM相感應卡。(可選項讀取Mifare 1 S50卡)
- 與電腦連接可使用RS232、RS485、RS422，TCP/IP(選項)。
- 內含時間IC，可顯示及記錄出入時間。
- 卡機具Watchdog功能。
- 讀卡機編號可由鍵盤設定。
- 外殼設計防破壞接點，遭外力破壞時警報接點輸出。
- 可儲存130,000筆出入門歷史紀錄；單機時可辨識50,000張卡號。
- 具一組偵測迴路可接偵測器防止非法入侵。
- 室內外出可接開門按鈕或接PR-200或PR-400讀卡機作雙向管制。
- LCM中英文顯示操作狀態，可顯示中文姓名(配合軟體系統)。
- 讀卡機操作模式：0.感應加密碼 1.管制模式(僅感應) 2.僅感應或僅按鍵碼
3.開放模式(僅設施碼) 4.禁止模式 5.開門模式等模式。
0~2模式每個人可選擇要不要使用指靜脈辨識
- 卡機每日可設定三組不同時段作自動管制模式或開放模式。
- 具另五組RS232、三組RS485介面，可接串列式印表機，即時列印資料或其它運用。
- 提供ISP更新程式。
- 具一組Wiegand介面輸出及2組Wiegand介面輸入。
- CPU為ARM Cortex-M4 32位元微控制器，運行速度84MHz。
- 記憶體48Mbit Flash。

硬體規格

- 感應距離：Mifare卡 3cm ~ 5cm，EM卡 10cm ~ 16cm
- LCD：128 x 64點 (藍色背光LCD)
- 按鍵：16鍵觸控式LED背光按鍵
- 輸出埠：一組 Wiegand 介面輸出
- 輸入埠：2組Wiegand介面輸入
- 繼電器：4組接點負荷 MAX DC 12V 1A
- 通訊介面：RS232/ RS485/ RS422/ TCP/IP
- 工作電壓：DC 12V 1A
- 工作環境：濕度 20 ~ 90% RH 溫度 0 ~ 50°C
- 尺寸：143(L) x103(W) x31(H)mm